



- Legenda svítidel:**
- A1 svítidlo Osmon Aura 2 typ 40017, E27, LED 13W/2700K, IP43
 - A2 svítidlo Osmon Aura 4 typ 40086, 2xE27, 2 x LED 13W/2700K, IP43
 - G1 svít. nástěnné senz. komp. zář. max 20 W, IP44, např. EGLO 88142
 - O1 svítidlo zářivkové Trevos Beltr 136 OP E, IP20
 - O2 svítidlo zářivkové Trevos Beltr 236 OP E, IP20
 - O3 svítidlo zářivkové Trevos Beltr 158 OP E, IP20
 - O4 svítidlo zářivkové Trevos Beltr 258 OP E, IP20
 - P1 svítidlo zářivkové Trevos Příma 136 AC+E, IP65
 - S1 stávající svítidlo výtahové šachty
 - N1 orientační svítidlo Fulgur GAMMA 325 LP 9W, 1h

- Legenda jističích skříní:**
- RS stávající rozvodnice "světelných" okruhů, osazené na chodbě u kuchyně
 - R1 okruhová rozvodnice v 1.NP Eaton typ BF-U-3/72-C, 72 mod., IP30 (v: ŠxVxH 500x570x127)
 - R2 okruhová rozvodnice v 2.NP Eaton typ BF-U-2/48-C, 48 mod., IP30 (v: ŠxVxH 500x420x127)
 - R-telefon stávající rozvodnice telefonních rozvodů
 - R-výtah stávající rozvodnice výťahů

OZN.	OCĚL MÍSTNOSTI	M²
101	ZADVĚŘI	11,09
102	ŠATNA	3,19
103	CHODBA	4,24
104	WC	3,18
105	ŠATNA	3,50
106	ŠATNA	16,42
107	UMÝVÁRNA	12,12
108	LOŽNICE+HERNA	100,21
109	WC	5,51
110	SKLAD	2,94
110a	SKLAD	5,28
110b	ZADVĚŘI	2,17
111	PŘÍPRAVA JIDLA	6,84
112	CHODBA	4,11
113	SKLAD	3,07
114	SKLAD	8,00
CELKEM		192,58

Legenda elektro:

- souběh kabelů
- vedení třířázových okruhů 400V, kabelem CXKH-R-(J) 5x2,5; B2ca.s1,d0
- vedení zásuvkových okruhů 230V, kabelem CXKH-R-(J) 3x2,5; B2ca.s1,d0
- vedení světelných okruhů, kabely CXKH-R-(J-O) 3-5x1,5; B2ca.s1,d0
- vedení pro zvony kabelem CXKH-R-(O) 3x1,5; B2ca.s1,d0 v trubce LPFLEX 2320
- vytrubkování LPFLEX 2320 pro stávající telefonní rozvody
- vytrubkování LPFLEX 2320 pro stávající datové rozvody
- vytrubkování LPFLEX 2325 pro stávající rozvody EZS
- vedení po povrchu v liště LHD 20x20HF
- lišta LHD 20x20HF pro stávající telefonní rozvody
- snímač kvality vzduchu ABB typ 1032-0-0518 včetně krytu a rámečku
- zásuvka třířázová nástěnná 16A, IP44, ABB typ 416RS6
- zásuvka jednonásobná s víčkem 230V, 16A, ABB typ 5518N-C02510 S
- spínač jednopólový řazení 1 ABB typ 3558N-C01510 S
- zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky a clonkami ABB Tango s přepětovou ochranou
- zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky a clonkami ABB Tango s přepětovou ochranou
- zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky a clonkami ABB Tango
- zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky a clonkami na povrch ABB Tango

zásuvka jednonásobná s ochr. kolíky a clonkami ABB Tango s přepětovou ochranou

zásuvka jednonásobná s ochr. kolíky a clonkami ABB Tango

zásuvka jednonásobná s ochr. kolíky a clonkami na povrch ABB Tango

stávající zásuvka výtahové šachty

zásuvka datová jednonásobná ABB RJ 45-8 Cat. 5e včetně nosné masky krytu a rámečku

zásuvka telefonní jednonásobná na povrch ABB 5013U-A00103 včetně krytu a rámečku

spínač jednopólový ABB Tango řazení 1

přepínač sériový ABB Tango řazení 5

přepínač sériový ABB Tango řazení 6

přepínač sériový ABB Tango řazení 6So

tláčtko ABB Tango IP44 řazení 1/0

drátový zvonek ss 8V

stávající klávesnice EZS

stávající PIR detektor systému EZS

stávající vnitřní sířena systému EZS

v místnosti provést doplňující pospojování

příprava pro připojení čípkového systému

ELVOST

projekt elektro

návrhy a dodávky

osvětlení

Ing. Jiří Voráč

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

Kraj: Karlovarský

Acce: Sokolov

Ing. Jiří Stehlik

Obec: Sokolov

nám.Krále Jiřího 8, Obel

Tel.: 354 436 246

IC0046862579

e-mail: elvos@seznam.cz

Paré:

Oslo zakázky:

171205

02/2018

1:50

Slupen:

DPS

Oslo výkresu:

D.1.4.2

MŠ Sokolov, ul. Alšova 1746

oprava elektroinstalace, pavilon č.2

Slinoproudá elektrotechnika

Obsah:

Púdorys 1.NP